

プログラマブル タイマ OST-824用 8チャンネル増設アダプタ

MODEL AP-1824

仕様書

(株) オンソク 2013/2/6

1、概要

本器は、1チャンネルプログラマブルタイマOST-824を8チャンネルに増設するアダプタです。アダプタ1チャンネルとOST-824の動作は、同期しています。

2、接続

OST-824とAP-1824をフラットリボンケーブル30Pで接続するだけです。設定、表示は、全てOST-824で行なえます。

3、性能

- 1) チャンネル数：8チャンネル OST-824で各チャンネル単独に設定、表示します。
 - 2) 各チャンネル 入出力、コントロール信号
 - * リモートコントロール：DIN8Pコネクタ
スタート入力、ストップ入力、ON出力（オープンコレクタ30V50mA MAX）
 - * ONリレー接点出力：ターミナル 30V 0.5A MAX
 - * アナログ信号入力：BNC $\pm 10V_{peak}$ 100k Ω
 - * アナログ信号出力：アンバランスBNC 100 Ω 、 $\pm 10V_{peak}$
バランス キャンオン3P オス 200 Ω $\pm 10V_{peak}$
 - * 入出力ゲイン：0dB
 - * ONランプ表示
 - 3) 電源：AC85V～264V 約10W
 - 4) 寸法：240(W) x 200(H) x 160(D) 突起物含まず 約5kg
- ### 4、外観図



改良の為仕様を多少変更することがあります。